

RSA-FC-110-230VAC-S24VDC-2AMP-40W

FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA ENTRADA BIVOLT 110 / 230 VAC SAIDA 24VDC VDC 2 AMPERES 40W



Descrição

Uma fonte de alimentação é um equipamento usado para alimentar cargas elétricas. Cada dispositivo eletroeletrônico necessita de uma fonte para prover energia para seus componentes.

Esta energia pode variar de acordo com a carga que este equipamento usa.

Características Técnicas	
Referencia	RSA-FC-110-230VAC-S24VDC-2AMP-40W
Tensão de saída	24VDC
Erro de tolerância	± 1%
Corrente de saída	2A
Ripple/ruído	100mVp-p
Potência de saída CC	40W
Eficiência em carga máxima	95%
Ajuste de tensão de saída	± 10%
Tensão de entrada	85~132Vca/170~264Vca, 47~63Hz, chave seletora
Corrente de entrada	2A/115V 1A/230V
Corrente de partida	30A/115V, 60A/230V
Corrente de fuga	<3,5mA/240Vca
Frequência de comutação	50 KHz
Proteção de saída	Curto-circuito, Sobrecarga, Surto e Inversão
Proteção de sobrecarga	105% ~ 150% desligamento automático-auto recuperação
Sinalização	Indicador LED ON
Vibração	10 ~ 500Hz, 2G 10 minutos por ciclo
Isolação galvânica	Entrada/saída: 1,5KVca entrada/saída ao terra: 1,5KVca, 1 minuto
Isolação a resistência	Entrada/saída, entrada/saída ao terra: 500Vcc/100MΩ
Temperatura de operação	0~45°C@100%, -10°C@80%, 50°C@80% de carga
Temperatura de armazenagem	-10°C..... +60°C
Humidade de operação	20% ~ 90% RH sem condensação
Involucro	Metálica
Ventilação	Natural
Dimensões	11 X 7,7 X 3,6cm
Peso	0,55 Kg
Conexão terminais	2 Entrada, 3 Saída
Secção nominal	26-12AWG (0,1~4 mm)
Conformidade (segurança)	UL 1012



www.rsa-sensors.com.br
RSA SENSORES, CONTROLES,
VÁLVULAS, ATUADORES E
EQUIPAMENTOS

RSA SENSORS - ATENDIMENTO



ESCANEAR O QR CODE COM CAMERA DO
CELULAR, PARA CHAMAR NO WHATS APP
SAC: (11)979936574